




Technische Daten LED Deckenleuchte Connect 12W 1080lm - 840 | 90cm - 20x Verbindbar



[Produkt ansehen](#)

Technische Daten

| | |
|---|---------------------------------------|
| EAN | 8719157915137 |
| Marke | Noxion |
| Herstellernname | Noxion LED T5 Batline 12W 4000K 900mm |
| Budgetlight All-in Garantie | 4 Jahre |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 30000 |

Technische Informationen

| | |
|------------------------------|----------------|
| Technologie | LED Integriert |
| Ersetzt (Watt) | 1x21 |
| Watt | 12 |
| Lampen Spannung (V) | 220-240 |
| Dimmbar | Nicht dimmbar |
| Helle Farbe | Weiß |
| Farbcode | 840 Kaltweiß |
| Lichtfarbe (Kelvin) | 4000 Kaltweiß |
| Farbwiedergabestufe (Ra) | 80-89 |
| Farbsteuerung | Einzelfarbe |
| Lichtstrom (Lumen) | 1080 |
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W) | 90 |
| Leistungsfaktor | >0.50 |

| | |
|--------------------|-------------------|
| Inkl. Leuchtmittel | Ja |
| Länge | 90cm |
| Produkttyp | LED Deckenleuchte |

Informationen zur Leuchte

| | |
|--------------------|--------------------------|
| Befestigung | Oberflächenmontage |
| Leuchtenverbindung | Steckverbindung 230 V |
| Optikabdeckung | PC (Polycarbonat) |
| IP-Schutzklasse | IP20 - nahezu staubdicht |
| Prallschutz | IK02 - 0.20 Joule |
| Betriebstemperatur | -15°C bis +45°C |
| Gehäuse | PC (Polycarbonat) |
| Sockelfarbe | Weiß |
| Farbe des Gehäuses | Weiß |
| Notfallbeleuchtung | Keine Notbeleuchtung |
| Product Serie | Batline |

Masse

| | |
|-------------|------|
| Länge (mm) | 900 |
| Breite (mm) | 28 |
| Höhe (mm) | 35.6 |

Sensorinformationen

Warum BudgetLight?

| | |
|--|--|
| Sensortyp | Kein Sensor |
|  die besten Preise |  bis zu 7 Jahre Garantie |
|  einfache Retour |  effiziente LEDs |

