



Caractéristiques Ledvance Projecteur LED Sensor GEN 3 Noir 20W 2400lm 100D - 840 | IP65 - Détecteur de mouvement et de lumière - Symétrique - Remplacement 50W

[Voir le produit](#)

Informations Générales

| | |
|------------------------------|-----------------------------------|
| Réf. | 239235 |
| EAN | 4058075460959 |
| Marque | Ledvance |
| Nom du fabricant | FL PFM 20W/4000K SYM 100 S BK FS1 |
| Budgetlight Garantie Totale | 5 ans |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 70000 |

Informations techniques

| | |
|-----------------------------------|------------------|
| Technologie | LED Intégré |
| Puissance (W) | 20 |
| Substitut (Watt) | 40 |
| Tension (V) | 220-240 |
| Dimmable | Non |
| Code Couleur | 840 Blanc Froid |
| Couleur de Lumière (Kelvin) | 4000 Blanc Froid |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 |
| Couleur Claire | Blanc |
| Options de couleur | Couleur unique |
| Flux Lumineux (Lumen) | 2400 |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W) | 120 |

| | |
|-----------------------------|----------------|
| Angle de Diffusion (degrés) | 100 |
| Facteur de puissance | >0.90 |
| Référence Article | Projecteur LED |

Informations de l'appareil

| | |
|-------------------------------|---------------|
| Montage | Surface |
| Connexion du Luminaire | Cable, 3-pole |
| Couverture Optique | Verre |
| Distribution Lumineuse | Symétrique |
| Indice de Protection | IP65 |
| Protection Impacts | IK07 |
| Température de Fonctionnement | -30 to +50 |
| Couleur du Luminaire | Noir |
| Logement | Aluminium |
| Couleur du boîtier | Noir |
| Product Serie | Performance |

Dimensions

| | |
|---------------|-----|
| Longueur (mm) | 176 |
| Largeur (mm) | 156 |
| Hauteur (mm) | 55 |

Informations du capteur Pourquoi choisir Budgetlight?

| | |
|---|--|
| Type de capteur | Capteur de luminosité, Capteur de mouvements |
| Angle de Détection du Capteur (en degrés) | 40 |
| Portée du Capteur (m) | 2 m - 12 m |
| Capteur réglable par heure | 10 sec - 12 min |

Retours faciles jusqu'à 14 jours Eclairage LED durable