



**Caractéristiques Philips Hublot LED
Coreline WL140V Blanc 38.2W 3100lm -
840 | 390mm - IP65 - 1-10v Dimmable -
Éclairage de secours 3 heures -
Décteur de mouvement et de
lumière**

[Voir le produit](#)

Informations Générales

EOC8 97875400

Informations Générales

| | |
|------------------------------|-----------------------------------|
| Réf. | 243362 |
| EAN | 8718699978754 |
| Marque | Philips |
| Nom du fabricant | WL140V LED34S/840 PSR ELB3 MDU WH |
| Budgetlight Garantie Totale | 5 ans |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 50000 |
| D-Mark | Oui |

Informations techniques

| | |
|-----------------------------------|---------------------|
| Technologie | LED Intégré |
| Puissance (W) | 38.2 |
| Tension (V) | 220-240 |
| Dimmable | Oui, dimmable 1-10v |
| Code Couleur | 840 Blanc Froid |
| Couleur de Lumière (Kelvin) | 4000 Blanc Froid |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 |

| | |
|-----------------------------|----------------|
| Couleur Claire | Blanc |
| Options de couleur | Couleur unique |
| Flux Lumineux (Lumen) | 3100 |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W) | 81 |
| Facteur de puissance | >0.90 |
| Référence Article | Hublot LED |

Informations de l'appareil

| | |
|----------------------|--------------|
| Luminaire par Type | Professional |
| Indice de Protection | IP65 |
| Protection Impacts | IK10 |
| Couleur du Luminaire | Blanc |
| Couleur du boîtier | Blanc |
| Product Serie | WL140V |

Dimensions

| | |
|--------------|----|
| Hauteur (mm) | 85 |
|--------------|----|

Informations du capteur

| | |
|-----------------|--|
| Type de capteur | Capteur de luminosité, Capteur de mouvements |
|-----------------|--|

Pourquoi choisir Budgetlight?



Prix bas garantis



Jusqu'à **7 ans de garantie**



Retours faciles jusqu'à **14 jours**



Eclairage LED **durable**



Trustpilot

