



Caractéristiques LED E14 Flamme Bougie Filament Ambre 4.1W 350lm - 822 | Dimmable - Remplacement 40W

[Voir le produit](#)

Informations Générales

| | |
|------------------------------|---|
| EAN | 8719157914598 |
| Marque | Noxion |
| Nom du fabricant | Noxion Lucent Filament LED Candle BA35 E14 220-240V 4.1W 350LM CRI80 2200K DIM (32W eqv.) AMBER |
| Quantité recommandée | 80 |
| Budgetlight Garantie Totale | 2 ans |
| Étiquette énergétique | F |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 15000 |

Informations techniques

| | |
|-----------------------------------|---------------------------------|
| Technologie | LED |
| Référence Article | LED E14 |
| Substitut (Watt) | 40 |
| Tension (V) | 220-240 |
| Puissance (W) | 4.1 |
| Dimmable | Oui |
| Culot | E14 (Ampoule à vis petit culot) |
| Code Couleur | 822 Blanc Très Chaud |
| Couleur de Lumière (Kelvin) | 2200 Blanc Très Chaud |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 |
| Couleur Claire | Blanc |

| | |
|-----------------------------|------------------|
| Options de couleur | Couleur unique |
| Flux Lumineux (Lumen) | 350 |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W) | 85 |
| Type de capteur | Pas de détecteur |

Information produit

| | |
|------------------|--------|
| Finition ampoule | Dorée |
| Filament LED | Yes |
| Product Serie | Lucent |

Dimensions

| | |
|---------------|--------|
| Hauteur (mm) | 121 |
| Diamètre (mm) | 35 |
| Forme | Bougie |
| Forme exacte | BA35 |

Pourquoi choisir Budgetlight?



Prix bas garantis



Jusqu'à 7 ans de garantie



Retours faciles jusqu'à 14 jours



Eclairage LED durable

